

## Rajouter de la mémoire vive

**NB : Le Conseil Général conseille de faire effectuer cette opération par un professionnel. En cas de mauvaise manipulation, le Conseil Général décline toute responsabilité quant aux éventuelles détériorations dont votre ordinateur ferait l'objet et dont les réparations seraient à votre charge. En cas de retour de votre ordinateur dans le cadre de la garantie, pensez à retirer la barrette de mémoire rajoutée.**

Afin d'améliorer les performances de votre portable, vous pouvez augmenter la mémoire vive (ou Ram) de votre ordinateur.

Pour connaître la référence des barrettes mémoires, allez sur le site officiel du constructeur <http://welcome.hp.com/country/fr/fr/welcome.html>, tapez les références de la machine dans le cadre recherche en haut à droite.

### Rappel :

Les ordinateurs HP 6735b (don 2008) sont équipés d'une barrette de 1 Go de Ram.  
Les ordinateurs HP 6715b (don 2007) sont équipés d'une barrette de 512 Mo de Ram.

The screenshot shows the HP website's search interface. At the top, a search bar contains the text 'Recherche: 6735b'. Below the search bar, the HP logo is visible on the left, and the text 'Résultats de la recherche' is centered. The main content area is divided into three columns:

- Left Column:** Contains navigation links such as 'Rechercher sur le site HP France', 'Historique de recherche', and 'Afficher les URL'.
- Middle Column:** Displays the search results for 'Ordinateur portable HP Compaq 6735b'. Under the heading 'Pour les entreprises:', the link 'Consommables, options et accessoires' is circled in red.
- Right Column:** Lists several search results, including 'Ordinateur portable HP Compaq 6735b présentation générale', 'Ordinateur portable HP Compaq 6735b (KU211ET) spécifications', and 'Ordinateur portable HP Compaq 6735b spécifications'.

Cliquez sur "Consommables, options et accessoires".



Puis "Modules de mémoire".

Vous avez le choix entre des barrettes de mémoire de différentes capacités.

Les ordinateurs du Conseil Général supportent jusqu'à 4 Go de Ram, vous pouvez donc installer une barrette de 1 ou 2 Go de Ram.

**L'emplacement de la barrette mémoire (slot mémoire) est situé sous l'ordinateur :**

Veillez à ce que l'ordinateur soit éteint et débranché du secteur avant toute manipulation.

Desserrez la vis du cache du connecteur du module mémoire.



Soulevez le cache du connecteur du module mémoire pour l'extraire de l'ordinateur.

**Insérez le nouveau module mémoire :**

- a. Alignez le bord à encoche du module mémoire sur l'onglet dans le connecteur du module (fiche blanche).

**ATTENTION : Pour éviter d'endommager le module mémoire, maintenez-le uniquement par les bords et déchargez-vous de toute électricité statique. Ne touchez pas ses composants et veillez à ne pas plier le module mémoire. La fiche blanche étant équipée d'un détrompeur, ne forcez surtout pas pour insérer le module mémoire. Pensez à aligner le détrompeur de la fiche avec celui de la fiche blanche.**

